



VAN MEDEVOORT

PFM2

POWERLINE FILTER

Eigenschappen:

- meervoudige filtering
- zeer lage inwendige weerstand
- hoge demping in en boven het audiospectrum
- overspanningsbeveiliging
- symmetrische filtering tussen nul, fase en r.a.
- fase aanduiding
- speciale filmcondensatoren
- C-kern-transformator en luchtspoelen
- vM Silver Wire bedrading
- extreem lage vervorming
- digitale en analoge aansluiting (bi-wiring)
- zwarte structuurlak, frontkleur zilver



De Van Medevoort PFM2. Elektrische apparaten reflecteren bij voortduring hun hinderlijke stoerpulsen op het lichtnet en tasten daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de geluidswaergave van uw hifi-installatie aan. De diverse audio-apparaten, die met 'schone' 230V / 50Hz gevoed zouden moeten worden, functioneren beter (lees: klinken beter) zónder al deze interne en externe vertroebelende storingen. De vM PFM2 is een breed spectrum-netfilter welke onder meer voornoemde netstoringsproblematiek drastisch en definitief aanpakt. Dit model is geschikt voor de middel- en lagere vermogens en wordt geleverd in een luxe uitvoering passend in de nieuwe module-lijn. Omdat deze netfilters geen bedieningspaneel en zelfs geen aan/uit schakelaar bezitten, is het dus ook niet per se noodzakelijk zo'n apparaat direct binnen bedieningsbereik op te stellen. Het filter kan eenvoudigweg ergens staan op een geschikte plaats. Ook uw videoapparaten doen hun voordeel met de vM PFM2, want voor de kwaliteit van het videobeeld kan het filter voor aangename verrassingen zorgen.

Specificaties:



filtersoort	meervoudig
belasting max.	4 Amp. (230 V)
vermogen belast continue	1000 Watt max.
vermogen belast piek	1500 Watt max.
vermogen onbelast	30 Watt
overspanningsbeveiliging	> 250 Volt
aansluitingen	1 euro / 2 wcd+ra
voeding	230 Volt / 50 Hz
behuizing	aluminium en staal
afwerking	zwart / zilver satin
gewicht	2 kg
maten b x h x d	120 x 120 x 200 mm

Opties: vM Silver Cable SC 3P100A, netkabel met app.steker
vM Silver Cable SC 3P100V, netkabel met 6V verdeeldoos

Van Medevoort
Audio products

Bezoek onze website voor meer informatie.
Copyright © 2015 Van Medevoort Audio / Nederland
Wijzigingen voorbehouden.

www.vanmedevoortaudio.nl
contact@vanmedevoortaudio.nl